



Doro PhoneEasy® 110

Téléphone sans fil avec technologie numérique DECT

Le téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy® 110 est très facile à lire. De plus, son écran rétro-éclairé hautement contrasté affiche les noms complets et les numéros sans devoir faire défiler l'écran. Les grandes touches à retour vocal facilitent la numérotation tandis que le TrueSound de Doro offre un son clair de bonne qualité pour des conversations encore plus agréables. Il offre également un mains-libres au son puissant.

- ✓ Grandes touches numérotées à retour vocal
- ✓ Afficheur très contrasté
- ✓ Son très puissant (30 dB)



Doro PhoneEasy® 110

Fonctions principales

Prénumérotation	✓
Mains-libres	✓
Verrouillage des touches	✓
Chronomètre des conversations	✓
Compatible GAP	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Menu déroulant	✓
Portée à l'intérieur (mètre)	~50
Portée à l'extérieur (mètre)	Up to 300
Touches à retour vocal	✓
Bip touche	✓
Indicateur de batterie faible	✓
Horloge	✓

Mémoires

Touche bis	10
Mémoires indirectes	8
Nombre de positions du répertoire	100

Afficheur du combiné

Graphique dot matrix	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	23x38

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Témoin lumineux de sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure)	5
Coupure de la sonnerie	✓
Alarme	✓

Paramètres acoustiques

Niveau maximum en réception (dB(A))	30
Compatible appareils auditifs	✓



Doro PhoneEasy® 110

Nombre de réglages du mains-libres	5
Coupure du micro	✓
Nombre de niveaux de réglage du volume	5

Son

Touche d'amplification sonore	+10dB
-------------------------------	-------

Identification de l'appelant

Présentation du nom/numéro: ¹	20
Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel ²	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓
Présentation du nom transmis par le réseau ²	✓
Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Horodatage réseau (date/heure) ²	✓

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	180x54x30
Combiné facile à raccrocher	✓
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes	✓

Caractéristiques combiné

Autonomie en veille (heure)	~100
En conversation (heures)	~10
Batterie fournie (type)	2xAAA NiMH
Avertisseur de batterie faible	✓

Technologie

DECT	✓
Peut être raccordé directement à la ligne téléphonique du réseau RTC	✓
Eco functionality	✓

